

DIGITUS®**19" HDMI Matrix Switch, 4x4, 4K/60Hz**

Teilt bis zu vier verschiedene HDMI Signale unabhängig voneinander auf bis zu vier HDMI Displays mit UHD-Auflösungen bis 4K

- unterstützt UHD-Auflösungen bis 4K / 60 Hz
- Einbau in 19" Racks / Schränken möglich (1HE)
- Ausgabe von bis zu 4 HDMI Signalen auf 4 HDMI Displays gleichzeitig oder unabhängig voneinander möglich
- jeder Eingang kann auf jeden Ausgang geschaltet werden
- die Eingänge können nach Belieben den Ausgängen zugeordnet werden - auch parallel
- Umschalten aller Anschlüsse bequem per Fernbedienung, RS232 oder am Gerät selbst möglich
- Konfiguration auch über RS232-Schnittstelle möglich
- HDMI Bandbreite von 18 Gbps für flüssige Wiedergabe in höchster Auflösung
- Plug and Play - keine Software- oder Treiberinstallation notwendig

Technische Details:

- Auflösung: 4K / 60 Hz
- Bandbreite: 18 Gbps (600 MHz)
- unterstützt 3D-Anwendungen in Full HD
- Farbtiefe: 24 Bit
- Subsampling: YUV: 4:4:4
- Display Data Channel (DDC): DDC 2B
- HDMI Version: 2.0 • HDCP-Version: 2.2
- weitere Auflösungen: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, n1080p@50/60Hz, 4Kx2K@30/60Hz
- unterstützte Audio-Formate: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
- RS232-Schnittstelle: 3-Pin Terminal
- Einbaumöglichkeit in 19" Racks / Schränke, 1HE
- Stromversorgung Netzteil: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Stromversorgung Gerät: 12 V / 2 A (24 W)
- Stromaufnahme Gerät: 20 W max.
- Kabellänge Netzteil: ca. 1,5 m
- Material Gehäuse: Metall
- Maße: (B)430 x (T)171 x (H)28 mm • Gewicht: 1,65 kg

Lieferumfang:

- 1 x 4K HDMI® Matrix Switch, 4x4, 19"
- 1 x Netzteil 12 V / 2 A (Eurostecker)
- 1 x Fernbedienung
- 2 x Winkel für Montage in 19" Racks
- 1 x Bedienungsanleitung



19" HDMI Matrix Switch, 4x4, 4K/60Hz



19" HDMI Matrix Switch, 4x4, 4K/60Hz



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" HDMI Matrix Switch	HDMI	4	silber / schwarz	DS-43308	11007603