

LogiLink®

Mobiles Ladegerät / Powerstation, 300 Watt

Die perfekte Notstromversorgung für drinnen und draußen!

- Stromversorgung von 6 Geräten
- Kapazität: 204,8 Wh
- mit LiFePO4-Akku
- ausgestattet mit 1x AC-Steckdose, 2x USB-A-Anschluss, 2x USB-C-Anschluss und 1x Zigarettenanzünder-Anschluss
- Eingänge AC: 220-240 V, 50/60 Hz, 3 A (550 Watt max.) / Solarpanel: 12-24 V/8 A (120 Watt max.) / Auto: 12 V DC 8 A (96 Watt max.)
- Ausgänge 2x USB-A: 5 V/2,4 A (12 W max.) / USB-C (Single Port): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A (65 W max.) / USB-C (Dual-Ports): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A (30 W max.)
- Kunststoffgehäuse mit Tragegriff
- mit LCD-Anzeige
- mit LED-Notleuchte (4 Helligkeitsstufen & SOS-Beleuchtung)
- Kabellänge: 1,5 m
- Maße: (B)248 x (T)152 x (H)158 mm
- Lieferung inkl. AC-Netzteil und Autoladekabel

Anwendungsbeispiele:

- unabhängiges Laden von Gebäudeinfrastruktur
- um alle gängigen Geräte aus dem Office zu betreiben und zu laden - vom Laptop bis zum digitalen Flipchart
- ideal bei Stromausfall
- für Camping geeignet



Mobiles Ladegerät / Powerstation, 300 Watt



Mobiles Ladegerät / Powerstation, 300 Watt - Rückansicht



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Mobiles Ladegerät / Powerstation	300 Watt	1x AC / 2x USB-A / 2x USB-C / Zigarettenanzünder	schwarz	PPS0300	11117897